



Mufy rozgałęźne do kabli niskiego napięcia 0,6/1 kV

KAB20.0410

Specyfikacja techniczna

Część: 1 Strona 1/23

Dział: NM-S

 Postanowienie Wytyczna Zalecenie

Spis treści

	Strona
1 Zakres zastosowania	4
2 Budowa i wykonanie	5
2.1 Mufa rozgałęźna na napięcie 0,6/1 kV (Typ 1)	7
2.2 Mufa rozgałęźna na napięcie 0,6/1 kV (Typ 2)	7
2.3 Mufa rozgałęźna na napięcie 0,6/1 kV (Typ 3)	7
2.4 Mufa rozgałęźna na napięcie 0,6/1 kV (Typ 4)	8
2.5 Mufa rozgałęźna na napięcie 0,6/1 kV (Typ 5)	8
2.6 Mufa rozgałęźna na napięcie 0,6/1 kV (Typ 6)	8
2.7 Mufa rozgałęźna na napięcie 0,6/1 kV (Typ 7)	9
2.8 Mufa rozgałęźna na napięcie 0,6/1 kV (Typ 8)	9
2.9 Mufa rozgałęźna na napięcie 0,6/1 kV (Typ 9)	9
2.10 Mufa rozgałęźna na napięcie 0,6/1 kV (Typ 10)	10
3 Oznakowanie	10
4 Badania i dokumentacja	12
5 Dostawa, transport i magazynowanie	14
5.1 Zakres dostawy	15
5.2 Transport.....	16
5.3 Magazynowanie	16
6 Instrukcje montażu	17
7 Ocena zagrożenia	18
7.1 Osoby postronne.....	18
7.2 Użytkownicy	19
7.3 Uwagi	19
8 Normy, dyrektywy, przepisy	22
9 Załącznik (wykaz materiałów)	23

NM/ST/2011/15

Wcześniejsze wydanie:
Specyfikacja techniczna NM/ST/2010/02

Niniejszy standard RWE Stoen Operator włącznie ze wszystkimi częściami jest chroniony prawami autorskimi. Każde powielanie bez zgody RWE Stoen Operator jest zabronione.

1 Zakres zastosowania

Niniejszy standard obowiązuje w zakresie muf rozgałęźnych nn, stosowanych do wykonywania rozgałęzień kabli o izolacji z tworzyw sztucznych. Mufy rozgałęźne przeznaczone są do kabli niskiego napięcia 0,6/1 kV o przekrojach wymienionych w rozdziale 2.

Niniejsza specyfikacja jest stosowana przy zamawianiu muf rozgałęźnych dla RWE Stoen Operator i stanowi podstawę dopuszczenia producenta oraz wyrobu. Zamawiane urządzenia muszą znajdować się na liście wyrobów dopuszczonych do stosowania w RWE Stoen Operator.

W procesie produkcji oraz kontroli należy wykorzystywać aktualne wersje norm, a w przypadku gdy wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji są bardziej rygorystyczne od wymagań ujętych w normach, należy spełniać wymagania zawarte w obowiązującej specyfikacji technicznej. Zamawiane i dostarczane urządzenia muszą spełniać warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentach normatywnych wymienionych w punkcie 8.

Po oględzinach mufy rozgałęźnej RWE Stoen Operator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń, zmian oraz uzupełnień wykraczających ponad zapisy niniejszego standardu.

Po przyjęciu zamówienia dostawca ma obowiązek zgłosić wszelkie zmiany i odstępstwa wprowadzone do wyrobu, mogące mieć wpływ na montaż, dobór elementów stosowanych przy instalowaniu lub właściwości techniczno-użytkowe. Zmiany te wymagają uzgodnienia z odbiorcą, a w przypadku stwierdzenia zmian nie uzgodnionych, dostawca pokryje poniesione koszty.

2 Budowa i wykonanie

Niniejsza specyfikacja dotyczy muf rozgałęźnych przeznaczonych do wykonywania rozgałęzień kabli o izolacji z tworzyw sztucznych:

Typ kabla: YAKY; YAKXS

Przekrój żyły roboczej: od 35 mm² do 240 mm²

Zestaw montażowy powinien zawierać złączkę śrubową do połączenia żył roboczych.

Ośłona mufy powinna być oznakowana w sposób jednoznacznie identyfikujący producenta, rodzaj i typowymiar zastosowanych materiałów.

Ośłona zewnętrzna mufy powinna być odporna na uderzenia, ścieranie i rozdarcie w stopniu odpowiadającym osłonie zewnętrznej kabli.

Uszczelnienie szyjki mufy powinno mieć udokumentowaną skuteczność w przypadku wszystkich spodziewanych materiałów osłon zewnętrznych kabli.

Ośłona mufy powinna być odporna na napięcia probiercze stosowane podczas prób osłon kabli.

Materiał osłony mufy powinien posiadać udokumentowaną odporność na działanie promieniowania ultrafioletowego i oddziaływanie zagrożeń środowiskowych w stopniu nie mniejszym niż osłona zewnętrzna kabla.

2.1 Mufa rozgałęźna na napięcie 0,6/1 kV (Typ 1)

Nr		Wymagania
1	Kabel główny	16 – 185 mm ²
2	Kabel odgałęźny	6 – 95 mm ²

2.2 Mufa rozgałęźna na napięcie 0,6/1 kV (Typ 2)

Nr		Wymagania
1	Kabel główny	35 – 150 mm ²
2	Kabel odgałęźny	6 – 70 mm ²

2.3 Mufa rozgałęźna na napięcie 0,6/1 kV (Typ 3)

Nr		Wymagania
1	Kabel główny	50 – 95 mm ²
2	Kabel odgałęźny	6 – 70 mm ²

2.4 Mufa rozgałęźna na napięcie 0,6/1 kV (Typ 4)

Nr		Wymagania
1	Kabel główny	50 – 185 mm ²
2	Kabel odgałęźny	6 – 95 mm ²

2.5 Mufa rozgałęźna na napięcie 0,6/1 kV (Typ 5)

Nr		Wymagania
1	Kabel główny	70 – 185 mm ²
2	Kabel odgałęźny	6 – 95 mm ²

2.6 Mufa rozgałęźna na napięcie 0,6/1 kV (Typ 6)

Nr		Wymagania
1	Kabel główny	95 – 150 mm ²
2	Kabel odgałęźny	6 – 70 mm ²

2.7 Mufa rozgałęźna na napięcie 0,6/1 kV (Typ 7)

Nr		Wymagania
1	Kabel główny	95 – 240 mm ²
2	Kabel odgałęźny	6 – 150 mm ²

2.8 Mufa rozgałęźna na napięcie 0,6/1 kV (Typ 8)

Nr		Wymagania
1	Kabel główny	120 – 150 mm ²
2	Kabel odgałęźny	16 – 120 mm ² / 50 – 150 mm ²

2.9 Mufa rozgałęźna na napięcie 0,6/1 kV (Typ 9)

Nr		Wymagania
1	Kabel główny	120 – 240 mm ²
2	Kabel odgałęźny	6 – 150 mm ²

2.10 Mufa rozgałęźna na napięcie 0,6/1 kV (Typ 10)

Nr		Wymagania
1	Kabel główny	150 – 240 mm ²
2	Kabel odgałęźny	95 – 150 mm ²

3 Oznakowanie

Zgodnie z normą ISO serii 9000 producent musi w sposób trwały i czytelny oznakować opakowanie oraz produkt. Wymagane jest również zamieszczenie informacji o terminie przydatności do użycia.

Oznakowanie komponentów musi zawierać następujące informacje:

- Nazwa producenta / Znak firmowy;
- Zakres przekrojów żyły roboczej;
- Oznaczenie umożliwiające identyfikację.

Oznakowanie opakowania zewnętrznego powinno zawierać następujące informacje:

- Nazwa producenta / Znak firmowy;
- Typ;
- Zakres przekrojów żyły roboczej;
- Napięcie znamionowe;
- Wskazówki dotyczące magazynowania (jeśli konieczne)
- Wskazów dotyczące zmian w zakresie sposobu montażu lub materiału (jeśli konieczne).

Producent w ramach oznakowania może zamieścić również informacje dodatkowe (np. datę produkcji).

4 Badania i dokumentacja

Podczas składania ofert w ramach przetargu producent musi przedstawić zarówno dokumentację i raporty z badania typu wykonywanego przez jednostkę badawczą akredytowaną, jak również certyfikaty uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa.

W przypadku wprowadzonych do wyrobu zmian z zakresu zastosowanych materiałów, wykonania czy też procesu produkcyjnego, mogących mieć wpływ na właściwości techniczno-użytkowe, należy przeprowadzić nowe badanie typu wyrobu. Informacja o planowanych zmianach musi być odpowiednio wcześniej przekazana do RWE Stoen Operator w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

Producent jest zobowiązany do dokumentowania badań prowadzonych w ramach procesu zapewniania jakości. Na żądanie RWE Stoen Operator producent ma obowiązek bezpłatnego przedłożenia dokumentacji we wskazanych dniach – niezależnie od terminu zamówienia, produkcji czy dostawy. Dokumentacja może być zapisana w formie elektronicznej (w standardowym dokumencie jak na przykład MS Word ewentualnie Acrobat Reader), tak aby istniała możliwość przesłania jej za pośrednictwem poczty e-mail.

RWE Stoen Operator zastrzega sobie prawo sprawdzenia (samodzielnie lub poprzez zlecenie stronie trzeciej) zgodności wyrobu z wymaganiami norm, dyrektyw, rozporządzeń jak również niniejszej specyfikacji technicznej.

Dopuszczenie wyprodukowanych muf rozgałęźnych przez RWE Stoen Operator jest zależne od wyników badań.

Ponadto producent, starając się o dopuszczenie swoich wyrobów do stosowania, musi przedstawić karty katalogowe wyrobu wraz z danymi wymiarowymi oraz opinię o wyrobie (wraz z wynikami przeprowadzonych badań) wydaną przez akredytowaną jednostkę badawczą. Wszystkie dokumenty muszą być dostarczone w języku polskim.

RWE Stoen Operator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizyty kontrolnej u nowego producenta. Przedstawiciele RWE Stoen Operator mają prawo przeprowadzić powtórne wizyty kontrolne w przypadku pojawienia się zastrzeżeń co do jakości wyrobu lub co 18 miesięcy.

5 Dostawa, transport i magazynowanie

Warunki dostawy należy uzgodnić z Wydziałem Zakupów i Gospodarki Magazynowej RWE Stoen Operator.

Dostarczane materiały muszą być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem możliwym podczas transportu i magazynowania. Do opakowania należy dołączyć wykaz wszystkich komponentów wraz z podaniem ich ilości.

5.1 Zakres dostawy

W ramach dostawy producent jest zobowiązany dostarczyć:

- wszystkie komponenty wymagane do montażu wyrobu (wyroby do wykonywania muf powinny być oferowane w zestawach montażowych - złączki śrubowe stanowią integralną część zestawu);
- instrukcję montażu, wykaz montażowy wszystkich komponentów (wraz z ich oznaczeniem i danymi wymiarowymi);
- wykaz narzędzi zalecanych / koniecznych do stosowania przy montażu wyrobu (jeśli takie istnieją).

Wszystkie komponenty powinny być zapakowane w sposób uwzględniający kolejność montażu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, producent jest zobowiązany, aby objętość i masa opakowań były ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia ich funkcji i uwzględniającego oczekiwania użytkownika.

5.2 Transport

Produkty powinny być przewożone w warunkach suchych - wymagane jest zabezpieczenie przed bezpośrednią wilgocią (deszczem, śniegiem).

Transport muf rozgałęźnych przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0°C jest dopuszczalny pod warunkiem, że trwa nie dłużej niż 8 h. Ponadto musi być przy tym spełnione założenie, że magazynowanie produktów będzie zgodne z punktem 5.3 niniejszej specyfikacji, a montaż zostanie przeprowadzony w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +40°C.

5.3 Magazynowanie

Mufy rozgałęźne powinny być przechowywane w miejscu suchym, w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +40°C.

6 Instrukcje montażu

Instrukcja montażu musi być przeznaczona do zadanego typu mufy rozgałęźnej, zgodnie z typami wyszczególnionymi w rozdziale 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Instrukcja musi zawierać wszystkie kroki niezbędne do uzyskania wyrobu końcowego wraz z odpowiednimi rysunkami montażowymi. Producent musi zapewnić, aby każdy element składowy dostarczanego produktu był uwzględniony w instrukcji oraz wykazie montażowym. Producent jest również zobowiązany do podania w instrukcji montażu typu lub konstrukcji złązek.

W przypadku wprowadzenia do wyrobu zmian lub odstępstw mogących mieć wpływ na sposób montażu, producent ma obowiązek zamieścić stosowną informację w instrukcji montażu wraz z wyraźnym zaznaczeniem, które punkty instrukcji uległy zmianie (dotyczy zmian uprzednio uzgodnionych z RWE Stoen Operator zgodnie z rozdziałem 1 niniejszej specyfikacji).

Instrukcja musi być dostarczona w języku polskim.

Instrukcja oraz rysunki montażowe w formacie A4 powinny być zapisane w formie elektronicznej (w standardowym dokumencie jak na przykład MS Word ewentualnie Acrobat Reader), tak aby istniała możliwość przesłania ich za pośrednictwem poczty e-mail.

7 Ocena zagrożenia

Producent musi zadeklarować, że jego produkt został wykonany w sposób gwarantujący bezpieczeństwo życia i zdrowia użytkownikom i osobom postronnym zarówno przy użytkowaniu zgodnym z zaleceniami jak również podczas przewidywanego błędnego zastosowania wyrobu.

7.1 Osoby postronne

Należy unikać potencjalnych zagrożeń osób postronnych poprzez rozwiązania wprowadzane przez producenta do wyrobu.

7.2 Użytkownicy

Mufy rozgałęźne są elektrycznymi urządzeniami infrastruktury technicznej sieci elektroenergetycznej. Wszelkie prace związane z ich montażem i eksploatacją mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważnione do tego osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i uprawnieniami.

7.3 Uwagi

Producent w odniesieniu do wszystkich wymaganych czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych powinien podać ocenę potencjalnych zagrożeń i odpowiednie działania ochronne przy uwzględnieniu zwykle stosowanych procedur postępowania z danym wyrobem.

Do oczekiwanych czynności eksploatacyjnych zalicza się:

- montaż, przyłączenie, rozpoczęcie eksploatacji;
- eksploatację
- demontaż lub wymianę.

Ocenę zagrożeń odnośnie wymienionych czynności eksploatacyjnych należy zróżnicować według czynników wyszczególnionych poniżej:

- zagrożenie od urządzeń;
- zagrożenia mechaniczne;
- zagrożenia elektryczne;
- zagrożenia biologiczne;
- substancje niebezpieczne;
- zagrożenia pożarem i wybuchem;
- zagrożenia termiczne;
- oddziaływania otoczenia;

- obciążenie fizyczne;
- obciążenie psychiczne;
- zagrożenia szczególne.

Dokumentacja wprowadzonych środków ochronnych związanych z przeprowadzoną oceną zagrożeń musi być przygotowana w ramach informacji o produkcie.

Ulotka informacyjna o produkcie powinna dostarczać użytkownikowi informacji niezbędnych do oceny niebezpieczeństwa oraz do uniknięcia i zabezpieczenia się przed potencjalnymi zagrożeniami, które mogą mieć miejsce przy standardowym, rozsądnym użytkowaniu produktu, a które bez odpowiednich wskazówek byłyby nie do przewidzenia.

8 Normy, dyrektywy, przepisy

Zamawiane i dostarczane materiały muszą spełniać warunki określone w niniejszej specyfikacji i w aktualnie obowiązujących dokumentach normatywnych.

PN-EN 50393:2006 - Metody badań i wymagania dotyczące osprzętu do kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 0,6/1,0 (1,2) kV (*norma będąca odpowiednikiem DIN EN 50393*)

PN-EN 61238-1:2004 – Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 36 kV ($U_m = 42$ kV). Część 1: Metody badań i wymagania (*norma będąca odpowiednikiem DIN EN 61238-1*)

PN-HD 603 S1:2006 – Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6 /1 kV (*norma będąca odpowiednikiem DIN VDE 0276-603*)

PN-EN 60228:2007 – Żyły przewodów i kabli (*norma będąca odpowiednikiem DIN EN 60228*)

ISO seria 9000 i seria 14000.

9 Załącznik (wykaz materiałów)

Typ	SAP-Id.-Nr.	Krótki tekst materiału
2.3	10129895	Mufa MM-5-GD-4874
2.6	10129893	Mufa MM-5-GD-6875-2X
2.8	10129892	Mufa MM-7-GC-6877