



Mufy rozgałęźne do kabli średniego napięcia 12/20 kV o izolacji z tworzyw sztucznych

KAB25.0405

Część: 1 Strona 1/20

Specyfikacja techniczna

Dział: NM-S

Postanowienie

Wytyczna

Zalecenie

Spis treści

	Strona
1 Zakres zastosowania	3
2 Budowa i wykonanie	5
2.1 Mufa rozgałęźna na napięcie 12/20 kV (Typ 1)	7
2.2 Mufa rozgałęźna na napięcie 12/20 kV (Typ 2)	7
2.3 Mufa rozgałęźna na napięcie 12/20 kV (Typ 3)	8
2.4 Mufa rozgałęźna na napięcie 12/20 kV (Typ 4)	8
3 Oznakowanie	9
4 Badania i dokumentacja	10
5 Dostawa, transport i magazynowanie	12
6 Instrukcje montażu	13
7 Ocena zagrożenia	15
7.1 Osoby postronne.....	15
7.2 Użytkownicy	16
7.3 Uwagi	16
8 Normy, dyrektywy, przepisy	18
9 Załącznik (wykaz materiałów)	20

NM/ST/2011/09

Wcześniejsze wydanie:
Specyfikacja techniczna NM/ST/2010/03

Niniejszy standard RWE Stoen Operator włącznie ze wszystkimi częściami jest chroniony prawami autorskimi. Każde powielanie bez zgody RWE Stoen Operator jest zabronione.

1 Zakres zastosowania

Niniejszy standard obowiązuje w zakresie muf rozgałęźnych, przeznaczonych do łączenia kabli średniego napięcia 12/20 kV o izolacji z tworzyw sztucznych i przekrojach wymienionych w rozdziale 2.

Niniejsza specyfikacja jest stosowana przy zamawianiu muf rozgałęźnych dla RWE Stoen Operator i stanowi podstawę dopuszczenia producenta oraz wyrobu. Zamawiane urządzenia muszą znajdować się na liście wyrobów dopuszczonych do stosowania w RWE Stoen Operator.

W procesie produkcji oraz kontroli należy wykorzystywać aktualne wersje norm, a w przypadku gdy wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji są bardziej rygorystyczne od wymagań ujętych w normach, należy spełniać wymagania zawarte w obowiązującej specyfikacji technicznej. Zamawiane i dostarczane urządzenia muszą spełniać warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentach normatywnych wymienionych w punkcie 8.

Po oględzinach mufy rozgałęźnej RWE Stoen Operator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń, zmian oraz uzupełnień wykraczających ponad zapisy niniejszego standardu.

Po przyjęciu zamówienia dostawca ma obowiązek zgłosić wszelkie zmiany i odstępstwa wprowadzone do wyrobu, mogące mieć wpływ na montaż, dobór elementów stosowanych przy instalowaniu lub właściwości techniczno-użytkowe. Zmiany te wymagają uzgodnienia z odbiorcą, a w przypadku stwierdzenia zmian nie uzgodnionych, dostawca pokryje poniesione koszty.

2 Budowa i wykonanie

Niniejsza specyfikacja dotyczy muf rozgałęźnych przeznaczonych do łączenia kabli jednożyłowych SN o izolacji z polietylenu usieciowanego:

Typ kabla: XUHAKXS, XHAKXS, YHAKXS

Przekrój żyły roboczej: od 120 mm² do 240 mm²

Sposób montażu: termokurczliwy / zimnokurczliwy

Zestaw montażowy powinien zawierać złączkę śrubową do połączenia żył roboczych. Konstrukcja mufy powinna umożliwiać prawidłowy montaż w przypadku ekranów izolacji kabla o grubości do 1,0 mm. Montaż mufy musi być możliwy do przeprowadzenia w tej samej temperaturze, w której wykonywane jest układanie kabla.

Ostona zewnętrzna mufy powinna być odporna na uderzenia, ścieranie i rozdarcie w stopniu odpowiadającym powłoce zewnętrznej kabli a także powinna być odporna na napięcia probiercze stosowane podczas prób osłon kabli. Konstrukcja mufy powinna umożliwiać poprawną eksploatację w warunkach penetracji wilgoci pod osłoną zewnętrzną kabla.

Izolacja główna powinna być prefabrykowana w postaci jednego elementu. Ekran spojony z izolacją główną mufy powinien być wykonany fabrycznie w sposób eliminujący powstawanie wyładowań elektrycznych na jej powierzchni.

Sposób sterowania pola elektrycznego powinien eliminować konieczność stożkowania izolacji kabli.

Połączenie żył powrotnych kabli powinno zapewniać równomierny rozkład temperatury podczas zwarć i innych stanów zakłóceń sieci.

Do produkcji wyrobu nie zostaną użyte substancje (surowce) toksyczne lub szkodliwe dla środowiska.

2.1 Mufa rozgałęźna na napięcie 12/20 kV (Typ 1)

Nr		Wymagania
1	Kabel główny	95 – 150 mm ²
2	Kabel odgałęźny	95 – 150 mm ²
3	Komplet ze złączkami śrubowymi	

2.2 Mufa rozgałęźna na napięcie 12/20 kV (Typ 2)

Nr		Wymagania
1	Kabel główny	95 – 240 mm ²
2	Kabel odgałęźny	95 – 240 mm ²
3	Komplet ze złączkami śrubowymi	

2.3 Mufa rozgałęźna na napięcie 12/20 kV (Typ 3)

Nr		Wymagania
1	Kabel główny	185 – 300 mm ²
2	Kabel odgałęźny	185 – 300 mm ²
3	Komplet ze złączkami śrubowymi	

2.4 Mufa rozgałęźna na napięcie 12/20 kV (Typ 4)

Nr		Wymagania
1	Kabel główny	240 mm ²
2	Kabel odgałęźny	120 mm ²
3	Komplet ze złączkami śrubowymi	

3 Oznakowanie

Zgodnie z normą ISO serii 9000 producent musi w sposób trwały i czytelny oznakować opakowanie oraz produkt. Wymagane jest również zamieszczenie informacji o terminie przydatności do użycia.

Oznakowanie komponentów musi zawierać następujące informacje:

- Nazwa producenta / Znak firmowy;
- Zakres przekrojów żyły roboczej;
- Oznaczenie umożliwiające identyfikację.

Oznakowanie opakowania zewnętrznego powinno zawierać następujące informacje:

- Nazwa producenta / Znak firmowy;
- Typ;
- Zakres przekrojów żyły roboczej;
- Napięcie znamionowe;
- Wskazówki dotyczące magazynowania (jeśli konieczne)
- Wskazów dotyczące zmian w zakresie sposobu montażu lub materiału (jeśli konieczne).

Producent w ramach oznakowania może zamieścić również informacje dodatkowe (np. datę produkcji).

4 Badania i dokumentacja

Podczas składania ofert w ramach przetargu producent musi przedstawić zarówno dokumentację i raporty z badania typu wykonywanego przez jednostkę badawczą akredytowaną, jak również certyfikaty uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa.

W przypadku wprowadzonych do wyrobu zmian z zakresu zastosowanych materiałów, wykonania czy też procesu produkcyjnego, mogących mieć wpływ na właściwości techniczno-użytkowe, należy przeprowadzić nowe badanie typu wyrobu. Informacja o planowanych zmianach musi być odpowiednio wcześniej przekazana do RWE Stoen Operator w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

Producent jest zobowiązany do dokumentowania badań prowadzonych w ramach procesu zapewniania jakości. Na żądanie RWE Stoen Operator producent ma obowiązek bezpłatnego przedłożenia dokumentacji we wskazanych dniach – niezależnie od terminu zamówienia, produkcji czy dostawy. Dokumentacja może być zapisana w formie elektronicznej (w standardowym dokumencie jak na przykład MS Word ewentualnie Acrobat Reader), tak aby istniała możliwość przesłania jej za pośrednictwem poczty e-mail.

RWE Stoen Operator zastrzega sobie prawo sprawdzenia (samodzielnie lub poprzez zlecenie stronie trzeciej) zgodności wyrobu z wymaganiami norm, dyrektyw, rozporządzeń jak również niniejszej specyfikacji technicznej.

Dopuszczenie wyprodukowanych muf rozgałęźnych przez RWE Stoen Operator jest zależne od wyników badań.

Ponadto producent, starając się o dopuszczenie swoich wyrobów do stosowania, musi przedstawić karty katalogowe wyrobu wraz z danymi wymiarowymi oraz opinię o wyrobie (wraz z wynikami przeprowadzonych badań) wydaną przez akredytowaną jednostkę badawczą.

5 Dostawa, transport i magazynowanie

Warunki dostawy należy uzgodnić z Wydziałem Zakupów i Gospodarki Magazynowej RWE Stoen Operator.

W ramach dostawy producent jest zobowiązany dostarczyć:

- wszystkie komponenty wymagane do montażu (złączki i końcówki kablowe stanowią integralną część zestawu montażowego);
- instrukcję montażu, wykaz montażowy wszystkich komponentów (wraz z ich oznaczeniem i danymi wymiarowymi);
- materiał uszczelniający;
- wykaz narzędzi zalecanych / koniecznych do stosowania przy montażu wyrobu (jeśli takie istnieją).

Wszystkie komponenty powinny być zapakowane w sposób uwzględniający kolejność montażu.

Dostarczane materiały muszą być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem możliwym podczas transportu i magazynowania.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, producent jest zobowiązany, aby objętość i masa opakowań były ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia ich funkcji i uwzględniającego oczekiwania użytkownika.

6 Instrukcje montażu

Instrukcja montażu musi być przeznaczona do zadanego typu mufy rozgałęźnej zgodnie z typami wyszczególnionymi w rozdziale 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Instrukcja musi zawierać wszystkie kroki niezbędne do uzyskania wyrobu końcowego wraz z odpowiednimi rysunkami montażowymi. Producent musi zapewnić, aby każdy element składowy dostarczanego produktu był uwzględniony w instrukcji oraz wykazie montażowym. Producent jest również zobowiązany do podania w instrukcji typu lub konstrukcji złączy i końcówek.

W przypadku wprowadzenia do wyrobu zmian lub odstępstw mogących mieć wpływ na sposób montażu, producent ma obowiązek zamieścić stosowną informację w instrukcji montażu wraz z wyraźnym zaznaczeniem, które punkty instrukcji uległy zmianie (dotyczy zmian uprzednio uzgodnionych z RWE Stoen Operator zgodnie z rozdziałem 1 niniejszej specyfikacji).

Instrukcja musi być dostarczona w języku polskim.

Instrukcja oraz rysunki montażowe w formacie A4 powinny być zapisane w formie elektronicznej (w standardowym dokumencie jak na przykład MS Word ewentualnie Acrobat Reader), tak aby istniała możliwość przesłania ich za pośrednictwem poczty e-mail.

7 Ocena zagrożenia

Producent musi zadeklarować, że jego produkt został wykonany w sposób gwarantujący bezpieczeństwo życia i zdrowia użytkownikom i osobom postronnym zarówno przy użytkowaniu zgodnym z zaleceniami jak również podczas przewidywanego błędnego zastosowania wyrobu.

7.1 Osoby postronne

Należy unikać potencjalnych zagrożeń osób postronnych poprzez rozwiązania wprowadzane przez producenta do wyrobu.

7.2 Użytkownicy

Mufy rozgałęźne są elektrycznymi urządzeniami infrastruktury technicznej sieci elektroenergetycznej. Wszelkie prace związane z ich montażem i eksploatacją mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważnione do tego osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i uprawnieniami.

7.3 Uwagi

Producent w odniesieniu do wszystkich wymaganych czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych powinien podać ocenę potencjalnych zagrożeń i odpowiednie działania ochronne przy uwzględnieniu zwykle stosowanych procedur postępowania z danym wyrobem.

Do oczekiwanych czynności eksploatacyjnych zalicza się:

- montaż, przyłączenie, rozpoczęcie eksploatacji;
- demontaż lub wymianę.

Ocenę zagrożeń odnośnie wymienionych czynności eksploatacyjnych należy zróżnicować według czynników wyszczególnionych poniżej:

- zagrożenie od urządzeń;
- zagrożenia mechaniczne;
- zagrożenia elektryczne;
- zagrożenia biologiczne;
- substancje niebezpieczne;
- zagrożenia pożarem i wybuchem;
- zagrożenia termiczne;

- oddziaływania otoczenia;
- obciążenie fizyczne;
- obciążenie psychiczne;
- zagrożenia szczególne.

Dokumentacja wprowadzonych środków ochronnych związanych z przeprowadzoną oceną zagrożeń musi być przygotowana w ramach informacji o produkcie.

Ulotka informacyjna o produkcie powinna dostarczać użytkownikowi informacji niezbędnych do oceny niebezpieczeństwa oraz do uniknięcia i zabezpieczenia się przed potencjalnymi zagrożeniami, które mogą mieć miejsce przy standardowym, rozsądnym użytkowaniu produktu, a które bez odpowiednich wskazówek byłyby nie do przewidzenia.

8 Normy, dyrektywy, przepisy

Zamawiane i dostarczane materiały muszą spełniać warunki określone w niniejszej specyfikacji i w aktualnie obowiązujących dokumentach normatywnych.

PN-EN 61442:2005 - Metody badań osprzętu przeznaczonego do kabli energetycznych na napięcia znamionowe od 6 kV ($U_m=7,2$ kV) do 36 kV ($U_m=42$ kV).

PN-HD 629.1 S2:2006 - Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Część 1: Kable o izolacji wytłaczanej.
(Norma stanowiąca odpowiednik DIN VDE 0278 Teil 629.1).

PN-HD 620 S2:2010 - Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV.
(Norma stanowiąca odpowiednik DIN VDE 0276 Teil 620).

PN-EN 61238-1:2004 - Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 36kV ($U_m=42$ kV). Część 1: Metody badania i wymagania.
(Norma stanowiąca odpowiednik DIN VDE 0220 Teil 100).

ISO seria 9000 i seria 14000.

9 Załącznik (wykaz materiałów)

Typ	SAP-Id.-Nr.	Krótki tekst materiału
2.1	10060139	Mufa trójnikowa EPKB 24B/1XU-2XU 95-150 mm ²
2.2	10054978	Mufa rozgałęźna QS 93BP 620-1 95-240 mm ²
2.3		Mufa rozgałęźna 12/20 kV 185-300 mm ²
2.4	10129932	Mufa rozgałęźna EPKB 24C/1XU-2XU 120-240 mm ²