

**Karta Aktualizacji Nr 5/B/3/2015**  
**Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej**

**Data przygotowania:** 6 marca 2015 r.

**Planowany termin wdrożenia zmian:** 15 kwietnia 2015 r.

**Przedmiot zmian:**

Zmiana rozdziałów:

W części IRiESD pt. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi:

„A. Postanowienia wstępne”

„ii. Pojęcia i definicje”

**Przyczyna zmian:**

1. Ujednolicenie w skali kraju formatu kodu PPE, w związku ze standaryzacją wymiany informacji oraz planowanym wdrożeniem ogólnopolskiego systemu wymiany informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej (zwanego dalej „CSWI”). Wdrożenie jednolitego ogólnopolskiego formatu kodu PPE jest niezbędnym i podstawowym elementem wdrożenia CSWI, gdyż kod PPE stanowić będzie podstawową jednostkę, na bazie której odbywać się będzie wymiana wszystkich informacji poprzez CSWI. Przyjęty nowy format kodu PPE opiera się na międzynarodowym standardzie GS1, który stosowany jest do nadawania kodów PPE na innych rynkach energii w Europie.

**Zakres zmian:**

LP	Punkt IRiESD	Zestawienie zmian
1.	A.5.12	Zmodyfikowano treść punktu
2.	Od A.5.13 do A.5.20	Dodano nowe punkty
3.	Słownik skrótów i definicji część ii.	Uzupełniono definicję „Punktu Poboru Energii”

**Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartą aktualizacji nr 5/B/3/2015 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej**

**W części IRIESD pt. „Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi” zmianie ulegają następujące punkty:**

**Zmieniono brzmienie punktu A.5.12 i nadano mu następujące brzmienie:**

A.5.12. Punkt Poboru Energii (PPE) jest najmniejszą jednostką, dla której odbywa się zbilansowanie dostaw oraz dla której może nastąpić zmiana sprzedawcy. Kod PPE jest niezmiennym kodem jednoznacznie identyfikującym PPE, o następującej postaci:

*(PL)(BBBBBB)(unikalne dopełnienie)*

gdzie:

*PL - kod kraju*

*BBBBBB - kod OSDp*

*unikalne dopełnienie – niepowtarzalne dopełnienie o długości 25 znaków.*

Powyższy format kodu PPE będzie obowiązywał do momentu wprowadzenia przez RWE Stoen Operator nowego formatu kodu PPE, w celu ujednoczenia formatów w skali całego kraju.

Nowy format kodu PPE określony w pkt. A.5.13 oraz zasady jego nadawania i renumeracji istniejących kodów PPE określone w pkt. od A.5.14. do A.5.20., będą obowiązywać od daty, o której mowa w pkt. A.5.16.

**Dodano nowe punkty od A.5.13 do A.5.20 w następującym brzmieniu:**

A.5.13. Kod PPE jest oznaczeniem w formacie zgodnym z międzynarodowym standardem GS1/GSRN, o następującej postaci:

*(590)(J1J2J3J4)(S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10)(K)*

gdzie:

*590 - prefiks dla polskiej organizacji GS1,*

*J1J2J3J4 - numer RWE Stoen Operator nadawany przez polską organizację GS1,*

*S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10 - unikalna liczba nadana przez RWE Stoen Operator dla danego PPE,*

*K - cyfra kontrolna.*

W przypadku drukowania kodu PPE w postaci kodu kreskowego będzie on poprzedzony prefiksem 8018, oznaczającym, że kod ten dotyczy PPE.

- A.5.14. Punkt Poboru Energii (PPE) jest oznaczany przez kod PPE, przy czym dany kod identyfikuje tylko jeden PPE.
- A.5.15. Kod PPE jest nadawany przez RWE Stoen Operator po zgłoszeniu gotowości przyłącza/installacji do przyłączenia do sieci RWE Stoen Operator, a przed zawarciem przez URD umowy, na podstawie której ma być dostarczana energia elektryczna do PPE.
- A.5.16. O planowanej dacie wejścia w życie nowego formatu kodów PPE RWE Stoen Operator poinformuje sprzedawców co najmniej z 180 dniowym wyprzedzeniem. Po tym terminie w komunikacji z RWE Stoen Operator będą stosowane wyłącznie nowe kody PPE, w formacie określonym w pkt. A.5.13., w tym również w zakresie spraw rozpoczętych, a nie zakończonych przed terminem, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
- Wraz z ww. informacją RWE Stoen Operator udostępni sprzedawcom tabele przenieumerowania kodów PPE. Tabela przenieumerowania będzie zawierała informację o starym i nowym kodzie PPE.
- A.5.17. Zmiana kodów PPE nadanych przez RWE Stoen Operator nie wymaga zmiany umów, na podstawie których dostarczana jest energia elektryczna do PPE.
- A.5.18. Poinformowanie URD o zmianie kodu PPE nastąpi na zasadach określonych w pkt. D.3.6.
- A.5.19. Zasady nadawania kodów PPE:
- wszystkie punkty poboru energii otrzymują kod PPE,
  - kod PPE jest nadawany w momencie, o którym mowa w pkt. A.5.15. z zastrzeżeniem pkt. A.5.16.,
  - kod PPE nadany zostaje dla każdego punktu na obszarze działania RWE Stoen Operator, w którym następuje:
    - „pobór”, „wprowadzenie” lub „pobór i wprowadzanie” produktu energetycznego (energii, usług dystrybucyjnych, mocy, itp.) do lub z sieci RWE Stoen Operator przez URD (odbiorcę lub wytwórcę), oraz
    - pomiar tej wielkości przez układ pomiarowo-rozliczeniowy lub jej wyznaczanie na potrzeby rozliczeń.
  - dla punktów w sieci lub instalacji wewnętrznej URD RWE Stoen Operator nie nadaje odrębnego kodu PPE, dla tych punktów mogą być nadane kody FPP, które są podrzędne do kodów PPE,
  - likwidacja kodu PPE następuje tylko w przypadku fizycznej likwidacji przyłącza lub przyłączonego obiektu. Likwidacja kodu PPE oznacza zmianę fizycznego statusu PPE na „odłączony”, a tym samym nie ma powtórnego nadawania tych samych kodów PPE,
  - zmiany własnościowe obiektu, zmiana adresu (np. nazwy ulicy), nadanie adresu dla punktu identyfikowanego np. nr działki, zmiana parametrów technicznych PPE (np. zmiana mocy przyłączeniowej), itp. nie powodują zmiany kodu PPE,
  - zmiana typu umowy sieciowej (umowa kompleksowa, umowa o

świadczenie usług dystrybucji) lub jej przeniesienie do innego systemu informatycznego nie powodują zmiany kodu PPE,

- h) dla punktu w sieci, w którym występuje pobór i wprowadzenie, nadaje się jeden kod PPE.

A.5.20. Przypadki szczególne dotyczące nadawania kodów PPE:

- a) jeżeli w układzie pomiarowym występują oprócz podstawowego układu pomiarowo-rozliczeniowego inne układy (rezerwowy, kontrolny) to wszystkie mają jeden, ten sam kod PPE,
- b) jeżeli w skład układu pomiarowego wchodzi liczniki energii czynnej, biernej indukcyjnej, biernej pojemnościowej, itp. to wszystkie mają jeden, ten sam kod PPE,
- c) w budynkach wielolokalowych każdy punkt poboru energii posiada odrębny kod PPE,
- d) w przypadku, gdy pod jednym adresem pocztowym istnieje kilka punktów poboru energii, to każdy z nich posiada odrębny kod PPE,
- e) kod PPE nie ulega zmianie w przypadku przyłączenia do sieci mikroinstalacji.

**W części IRiESD pt. „Słownik skrótów i definicji” zmianie ulegają następujące punkty:**

**Definicja „Punktu Poboru Energii” otrzymała następujące brzmienie:**

**Punkt Poboru Energii**

Punkt w sieci, w którym produkty energetyczne (energia, usługi dystrybucyjne, moc, itp.) są mierzone przez urządzenia umożliwiające rejestrację danych pomiarowych (okresowych lub godzinowych) lub są wyznaczane na potrzeby rozliczeń. Jest to najmniejsza jednostka, dla której odbywa się zbilansowanie dostaw, oraz dla której może nastąpić zmiana sprzedawcy.